



OPTICKÉ ZESILOVAČE FX-500

Série FX-500

FX-505-C2



Zesilovač k optickým kabelům

- PNP, NPN, Analogový výstup
- Špička mezi průmyslově orientovanými vláknovými zesilovači
- Plynulé změny nastavení díky 8 databankám
- Vybaveno 5 typy časovačů



POPIS PRODUKTU


Výborná stabilita	Vysoký výkon	HYPER mód	Přesnost !
Při použití s kvalitními optickými vlákny jsou sníženy odchylky intenzit světla mezi jednotkami až na úroveň 1/4 v porovnání s konvenčními modely.	FX-500 díky své ultra rychlé odezvě zvyšuje produktivitu.	FX-500 v kombinaci s vláknem malého průměru lze výrazně prodloužit detekční vzdálenost.	FX-500 s přesnou detekcí dokáže rozpoznat frakční rozdíl v intenzitě světla - - vysoká přesnost u aplikací s nízkou hysterezi.




Není nutné použití PLC - snižuje náklady Výpočet logických funkcí

Tři logické funkce (AND, OR, XOR) je možné volit a použít pro Výstup 1 pro zesilovače série FX500.

Je možno použít bez PLC což redukuje náklady zařízení i programování.




Typ FX505 s analogovým výstupem



TYPICKÉ APLIKACE

**Počítání pinů
integrovaných
obvodů**



Kontrola nalisování



**Detekce skleněných
substátů**



Kvalita, která překonala standardní vlákno

**Stabilní intenzita
záření $\pm 10\%$**

Rozdíly v intenzitě záření jsou kontrolovány a drženy na méně než $\pm 10\%$, dosažení stabilní detekce.



**Integrovaný velmi přesný
konektor**

Přesný konektor spolu s přesnou zásuvkou a optimalizovaným centrováním zvyšují kvalitu spoje. Tím je zvýšena odolnost spojení a potlačení nežádoucích vlivů mezi jednotkami.



Ještě více flexibilní!

Rádus ohybu = R4 mm
(dříve R25 mm)



Vyšší odolnost!

Odolnost ohýbání
10 miliónkrát
= 10 tisíckrát více než dříve
(dříve 1000 krát)



TECHNICKÉ PARAMETRY

	Standardní typ	Typ se dvěma výstupy	Typ s analogovým výstupem
Výstup NPN Výstup PNP	FX-501 FX-501P	FX-502 FX-502P	FX-505-C2 FX-505P-C2
Typ zesilovače	Digitální		
Funkce časovače	Nastavitelný :0,1 ms až 999,9 ms po 0,1 ms, 1 až 9999 ms po 1 ms, 1 až 32 s po 1s		
Funkce prevence interferencí	Automatická funkce preference interferencí pro až 12 jednotek, volitelná metoda vysílací frekvence		
Rozsah snímání	V závislosti na typu použitého vlákna		
Doba odezvy	25 μ s / 60 μ s / 250 μ s / 2 ms / 4 ms / 24 ms nebo méně		
Analogový výstup	4 až 20 mA		


Výstupní tranzistor	Max. 100 mA	
Vysílací prvek	Červená LED (vlnová délka: 650nm)	
Materiál	Kryt ; ABS ; přepínač TPEE	
Příkon	Normální provoz: 40 mA nebo méně při napájení 24 V Režim ECO : 30 mA nebo méně při napájení 24 V	
Krytí	IP 40	
Rozměry	34 x 10 x 75 mm	
Metoda připojení	Kabel s konektorem (Pokyn)	Kabel, 2m
Napájecí napětí	12 - 24 V DC (±10%)	
Okolní teplota	-10°C až + 55°C	
Hmotnost	70 g	100 g

Pokyny:

Kabel pro zesilovač není dodáván jako příslušenství. Používejte výhradně níže uvedených kabelů jako volitelné přílušenství

Pro FX-501(P)				Pro FX-502(P)			
Hlavní kabel (3žilový):	CN-73-C1 (1m)	CN-73-C2 (2m)	CN-73-C5 (5m)	Hlavní kabel (4žilový):	CN-74-C1 (1m)	CN-74-C22 (2m)	CN-74-C5 (5m)
Vedlejší kabel (1žilový):	CN-71-C1 (1m)	CN-71-C2 (2m)	CN-71-C5 (5m)	Vedlejší kabel (2žilový):	CN-72-C1 (1m)	CN-72-C2 (2m)	CN-72-C5 (5m)


ROZMĚRY

FX-501(P), FX-502(P)	Zesilovač
	

Poznámky:

- 1) Platí pouze pro **FX-502(P)**
- 2) Indikátor operace pro **FX-501(P)**
- 3) 3-pin pro **FX-501(P)** ; 4-pin pro **FX-502(P)**

FX-505(P)-C2	Zesilovač
--------------	-----------





Příslušenství:

CN-73-C α ; CN-74C α

CN-73-C α ; CN-74C α

Hlavní kabel
(doplněk)

Vedlejší kabel
(doplněk)





MS-DIN-2

MS-DIN-E

Montážní příchytka pro zesilovač
(doplněk)


Koncovka
(doplněk)



PŘIPOJENÍ

FX-501 výstup NPN


Obvod vstup/výstup



Pozn.: 1) Vedlejší kabel nemá +V (hnědý) a 0V (modrý).
2) Max. 50mA jestliže je připojeno 5 nebo více zesilovačů společně.


Značení ... D : Ochrana dioda proti přepólování
Zd : Zenerova dioda
Tr : Výstupní tranzistor NPN

Schema zapojení



Poznámka : Vedlejší kabel nemá hnědý ani modrý vodič.

Schema konektoru



FX-501P výstup PNP


Obvod vstup/výstup



Pozn.: 1) Vedlejší kabel nemá +V (hnědý) a 0V (modrý).
2) Max. 50mA jestliže je připojeno 5 nebo více zesilovačů společně


Značení ... D : Ochrana dioda proti přepólování
Zd : Zenerova dioda
Tr : PNP output transistor

Schema zapojení



Poznámka : Vedlejší kabel nemá hnědý ani modrý vodič.

Schema konektoru



FX-502 výstup NPN


Obvod vstup/výstup



Pozn.: 1) Vedlejší kabel nemá +V (hnědý) a 0V (modrý).
2) Max. 25mA jestliže je připojeno 5 nebo více zesilovačů společně.


Značení ... D : Ochrana dioda proti přepólování
Zd : Zenerova dioda
Tr : Výstupní tranzistor NPN

Schema zapojení



Poznámka : Vedlejší kabel nemá hnědý ani modrý vodič.

Schema konektoru



FX-502P výstup PNP


Obvod vstup/výstup



Pozn.: 1) Vedlejší kabel nemá +V (hnědý) a 0V (modrý).
2) Max. 25mA jestliže je připojeno 5 nebo více zesilovačů společně


Značení ... D : Ochrana dioda proti přepólování
Zd : Zenerova dioda
Tr : PNP output transistor

Schema zapojení



Poznámka : Vedlejší kabel nemá hnědý ani modrý vodič.

Schema konektoru




FX-505-C2 Výstup NPN

Obvod vstup / výstup



Schéma zapojení




FX-505P-C2 Výstup PNP

Obvod vstup / výstup



Schéma zapojení



OBJEDNACÍ INFORMACE


Objednáací číslo	Popis	Výstup
FX-501	Standardní typ	NPN
FX-501P	Standardní typ	PNP
FX-502	Typ se dvěma výstupy	NPN
FX-502P	Typ se dvěma výstupy	PNP
FX-505-C2	Typ s analogovým výstupem	NPN
FX-505P-C2	Typ s analogovým výstupem	PNP

Příslušenství:

Objednáací číslo	Popis
------------------	-------


CN-73-C1	Délka:1m	Hlavní kabel. 0.2mm ² 3-vodičový kabel s jedním konektorem. Vnější průměr kabelu: Ø3.8mm
CN-73-C2	Délka:2m	
CN-73-C5	Délka:5m	
CN-71-C1	Délka: 1m	Vedlejší kabel. 0.2mm ² 1-vodičový kabel s jedním konektorem. Vnější průměr kabelu: Ø3.8mm
CN-71-C2	Délka: 2m	
CN-71-C5	Délka: 5m	
CN-74-C1	Délka:1m	Hlavní kabel. 0.2mm ² 4-vodičový kabel s jedním konektorem. Vnější průměr kabelu: Ø3.8mm
CN-74-C2	Délka:2m	
CN-74-C5	Délka:5m	
CN-72-C1	Délka: 1m	Vedlejší kabel. 0.2mm ² 2-vodičový kabel s jedním konektorem. Vnější průměr kabelu: Ø3.8mm
CN-72-C2	Délka: 2m	
CN-72-C5	Délka: 5m	
MS-DIN-2	Montážní příchytka pro zesilovač	
MS-DIN-E	Sada 2 koncovek. Při připojení několika zesilovačů tyto koncovky zajišťují správnou a těsnou montáž zesilovačů k jejich propojení.	

[Sistema acciati](#)



■ DIMENSIONS (Unit: mm in)

Amplifier



Notes: 1) FX-502(P) only
2) FX-501(P): Operation indicator
3) FX-501(P): 3-pin, FX-502(P): 4-pin

Amplifier

