



SIRCOVER I - 0 - II

125 A až 3200 A

41AC4025

SIRCOVER 4x 250 A (I - 0 - II)

- Přepínače AC sítí s manuálním ovládáním
- Přepínání a odpojení dvou zátěží nebo zdrojů
- Jednoduché připojení
- Stabilní polohy
- Spínání během zatížení



POPIS PRODUKTU

SIRCOVER jsou 3 nebo 4 pólové manuální přepínače, které umožňují bezpečné přepnutí během zatížení. Lze je využít k přepínání dvou zátěží nebo dvou zdrojů nízkého napětí a k jejich bezpečnému odpojení. Verze I – 0 – II znamená přepínání přes polohu 0. V případě této verze tedy dojde ke krátkému výpadku během přepnutí. Tyto tři stabilní polohy, nezávislé na kolísání napětí nebo vibracích chrání vaši síť před výpadkem.

Shoda s normami:

- IEC 60947-6,-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048-11

SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovitý proud	250 A
Maximální průřez připojeného kabelu	150 mm ²
Minimální průřez připojeného kabelu	95 mm ²
Počet pólů	4
Životnost (počet přepnutí)	8000

