



POLOVODIČOVÉ POJISTKY 10X38, TYP GR

FR10GR69V1

Polovodičová pojistka 10x38



- Ultrarychlé pojistky gRB
- Ochrana pro soft startéry, frekvenční měniče, statická relé atd.
- 1 - 32 A/690 V AC



POPIS PRODUKTU

[English data sheet](#)Homologace 

ROZMĚRY



10.3x38	mm
A	10.3
B	38
C	10

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Velikost mm	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Ztrátový výkon W při I _n	Vypínací schopnost	Balení	E-kód
FR10GR69V1	L1014563J	10.3x38	1	690	0.8	160 kA/690 V	10	E 20 503 20
FR10GR69V1.25	N1014565J		1.25		1.5			
FR10GR69V1.5	P1014566J		1.5		1.2			

FR10GR69V2	Q1014567J	2	1.3	E 20 503 21
FR10GR69V2.5	T1014570J	2.5	1.4	
FR10GR69V3	V1014571J	3	1.5	E 20 503 22
FR10GR69V4	W1014572J	4	1.7	E 20 503 23
FR10GR69V5	X1014573J	5	0.9	E 20 503 24
FR10GR69V6	Y1014574J	6	1.4	E 20 503 25
FR10GR69V8	Z1014575J	8	1.9	E 20 503 26
FR10GR69V10	A1014576J	10	2.1	E 20 503 27
FR10GR69V12.5	C1014578J	12.5	2.8	E 20 503 28
FR10GR69V16	D1014579J	16	3.0	E 20 503 29
FR10GR69V20	E1014580J	20	3.7	E 20 503 30
FR10GR69V25	F1014581J	25	4.3	E 20 503 31
FR10GR69V30	G1014582J	30	4.8	E 20 503 32
FR10GR69V32	H1014583J	32	5.1	E 20 503 33

Minimální objednací množství je jedno balení tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Breaking Capacity	160 kA
Charakteristika (CVL)	gR
Max. napětí AC	690 V
Max. napětí DC	500 V
Nominální proud	1 A
Shoda s normami	CE, cRUus, CSA, CCC
Výrobní číslo	L1014563

