



## SIRCOVER I - 0 - II

125 A až 3200 A

41AC3013  
SIRCOVER 3x 125 A (I - 0 - II)

- Přepínače AC sítí s manuálním ovládáním
- Přepínání a odpojení dvou zátěží nebo zdrojů
- Jednoduché připojení
- Stabilní polohy
- Spínání během zatížení



### POPIS PRODUKTU

SIRCOVER jsou 3 nebo 4 pólové manuální přepínače, které umožňují bezpečné přepnutí během zatížení. Lze je využít k přepínání dvou zátěží nebo dvou zdrojů nízkého napětí a k jejich bezpečnému odpojení. Verze I – 0 – II znamená přepínání přes polohu 0. V případě této verze tedy dojde ke krátkému výpadku během přepnutí. Tyto tři stabilní polohy, nezávislé na kolísání napětí nebo vibracích chrání vaši síť před výpadkem.

Shoda s normami:

- IEC 60947-6,-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048-11


### SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovitý proud	125 A
Maximální průřez připojeného kabelu	50 mm <sup>2</sup>
Minimální průřez připojeného kabelu	35 mm <sup>2</sup>
Počet pólů	3
Životnost (počet přepnutí)	10000


**Dimensions**

**SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7**

**Direct front operation**



**External front operation**




A to 1000 mm to center position, 125 to 1600 A

A to 1000 mm to center position, 125 to 1600 A


Rating (kV)	Overall dimensions			Mounting		Switch body		Switch assembly		Dimensions																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
125-160	207	207	212	208	208	140	75	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212

**SIRCOVER 3000 to 3200 A / B8**

**Direct front operation**



**External front operation**



A to 1000 mm to center position, 3000 to 3200 A


A to 1000 mm to center position, 3000 to 3200 A

Rating (kV)	Overall dimensions			Mounting		Switch body		Switch assembly		Dimensions																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
3000-3200	207	207	212	208	208	140	75	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212


**Dimensions**

**SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7**

**Direct front operation**



**External front operation**




A to 1000 mm to center position, 125 to 1600 A

A to 1000 mm to center position, 125 to 1600 A


Rating (kV)	Overall dimensions			Mounting		Switch body		Switch assembly		Dimensions																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
125-160	207	207	212	208	208	140	75	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212

**SIRCOVER 3000 to 3200 A / B8**

**Direct front operation**



**External front operation**



A to 1000 mm to center position, 3000 to 3200 A

A to 1000 mm to center position, 3000 to 3200 A

Rating (kV)	Overall dimensions			Mounting		Switch body		Switch assembly		Dimensions																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
3000-3200	207	207	212	208	208	140	75	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212