



ATYS P

Automatické přepínače 160 A až 3200 A

95734250

ATyS p 4x 2500 A

- Automatický přepínač sítí nízkého napětí.
- Programovatelná verze s displejem a komunikací
- SÍŤ - SÍŤ, SÍŤ - GENSET
- Elektrické i mechanické přepnutí
- Automatické i manuální ovládání




POPIS PRODUKTU

ATyS p jsou automatické přepínače z výkonové řady od 160 A do 3200 A jmenovitého proudu, příbuzné řadě [ATyS p M](#). Slouží k přepínání obvodů pod zátěží. Kompaktní provedení zaručuje jejich vysokou tepelnou a dynamickou odolnost. Každý přístroj se skládá ze dvou vzájemně mechanicky a elektricky blokových odpínačů a vedle elektrického ovládání nabízí i možnost ručního ovládání. Parametry (intervaly napětí a frekvence, hysterezi, nastavení vstupů a výstupů) lze měnit pomocí tlačítek na hlavním panelu.

SPECIFIKACE

Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	2500 A
Napájecí napětí	230 VAC
Počet pólů	4
Typ aplikace	programovatelná



- 1: hlavní zdroj
2: záložní zdroj
3: indikační kontakt pozice 0
4: indikační kontakt pozice I
5: indikační kontakt pozice II
6: primární fázový potenciál
7: sekundární fázový potenciál
8: pomocný kontakt - uzavřen v poloze přepínače II
9: pomocný kontakt - uzavřen v poloze přepínače I
10: pomocný kontakt - uzavřen v poloze přepínače 0
11: výstup disjunktora elektrické energie
12 - 17: programovatelné výstupy
18: pomocný zdroj pro voliční moduly
19 - 20: start / stop řízení generátoru
- Přikaz: 71/72 (19) - 71/74 (20)
Start generátoru, kontakt, uzavřen kontakt, otevřen
Stop generátoru, kontakt, otevřen kontakt, uzavřen
- 21: 4 sloty pro přidávání modulů
22: připojení 11 adres
23: napájecí vstup
24: vstup napájení